

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

Erstellt von	Wilfried Zilger	Stand	05.03.2024 23:00:00
Dokument	https://saltatiobergheim-my.sharepoint.com/personal/2vorsitzender_saltatiobergheim_onmicrosoft_com/Documents/2Vorsitzender/00224-Dokumente/27_Dokumentationen/Soundsystem/Inbetriebnahme Soundsystem.docx		

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

Inhaltsverzeichnis

1 Inhalt

2	Änderungsverfolgung	3
3	Einschalten des Soundsystems.....	4
3.1	Stromversorgung einschalten	4
3.2	Mischpult einschalten	5
3.3	Endstufe einschalten	5
4	Anschluss der verschiedenen Geräte zur Musikwiedergabe	6
4.1	Inbetriebnahme CD-Player als Wiedergabegerät.....	6
4.2	Inbetriebnahme des Notebooks als Wiedergabegerät	7
4.3	Inbetriebnahme Smartphones, Tablets etc.....	7
4.4	Musikwiedergabe über Bluetooth-Schnittstelle	7
4.4.1	Die Anzeige „bt“ leuchtet dauerhaft	7
4.4.2	Die Anzeige „bt“ blinkt	8
5	Ausschalten des Soundsystems.....	8

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

2 Änderungsverfolgung

Datum	Name	Änderung
28.11.2023	Zilger	Erstellung
05.03.2024	Zilger	Markierungen auf Fotos hinzugefügt

05.03.2024 23:00

Seite **3** von **8**

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

3 Einschalten des Soundsystems

Bevor das Soundsystem in Betrieb genommen wird, sind die Lautstärke-Summenregler mit den Bezeichnungen MR und ML (graue Regler, ganz rechts) ganz nach unten, in Position ∞ zurück zu ziehen, um eine eventuelle Übersteuerung zu vermeiden und Schäden an der Anlage vorzubeugen.

3.1 Stromversorgung einschalten

Zur Inbetriebnahme der Komponenten wird zunächst die Mehrfachsteckdose, die an der Wand montiert ist eingeschaltet. Diese Mehrfachsteckdose versorgt die benötigten Geräte mit der erforderlichen Netzspannung.



05.03.2024 23:00

Seite 4 von 8

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

3.2 Mischpult einschalten

Das Mischpult wird am Netzschalter, der sich auf der Rückseite des Mischpults, links neben dem Netzstecker (Kaltgerätestecker) befindet, eingeschaltet.



3.3 Endstufe einschalten

Die Endstufe wird am Netzschalter mit der Bezeichnung „Power“ und der Aufschrift ON/OFF an der Frontseite, rechts, neben dem Schriftzug „STA-1400“ eingeschaltet.



Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

4 Anschluss der verschiedenen Geräte zur Musikwiedergabe

Bevor ein Gerät zur Musikwiedergabe in Betrieb genommen oder angeschlossen wird, sind die Lautstärke-Summenregler mit den Bezeichnungen MR und ML (graue Regler, ganz rechts) ganz nach unten, in Position ∞ zurück zu ziehen, um eine eventuelle Übersteuerung zu vermeiden und Schäden an der Anlage vorzubeugen.



4.1 Inbetriebnahme CD-Player als Wiedergabegerät

Der CD-Player ist als Wiedergabegerät mit dem Mischpult auf Kanal 1 verbunden. Wird die Wiedergabe gestartet, so wird die Lautstärke am Schieberegler „CD“ bis auf den Wert von ca. 50 dB eingestellt. Danach werden die Summenregler (MR und ML) auf eine ausreichende und angenehme Lautstärke angepasst.

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.



4.2 Inbetriebnahme des Notebooks als Wiedergabegerät

Wird das Notebook als Wiedergabegerät genutzt, so ist die Inbetriebnahme analog zu Punkt 4.1 vorzunehmen, wobei es sich nun um den Kanal 2, mit der Bezeichnung „PC“ handelt.

4.3 Inbetriebnahme Smartphones, Tablets etc.

An die Anschlusskabel mit den Bezeichnungen AUX oder Handy können diverse Wiedergabegeräte zur Musikwiedergabe, die mit einer Klinkenbuchse mit 3,5 mm Durchmesser ausgestattet sind, angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt analog zu Punkt 4.1. Bei den Kanälen handelt es sich hier um die Kanäle mit den Bezeichnungen AUX bzw. Handy.

4.4 Musikwiedergabe über Bluetooth-Schnittstelle

Geräte die über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen, können zur Musikwiedergabe direkt mit dem Mischpult gekoppelt werden. Dazu wird zunächst der Modus-Taster „Mode“ gedrückt, bis die Anzeige „bt“ im Display angezeigt wird. Die Inbetriebnahme erfolgt analog zu Punkt 4.1. Bei dem Kanal für die Bluetooth-Wiedergabe handelt es sich um den Kanal Nummer 7 mit der Bezeichnung „BT“.

Inbetriebnahme Soundsystem

Saltatio Bergheim e.V.

4.4.1 Die Anzeige „bt“ leuchtet dauerhaft

Leuchtet die Anzeige „bt“ dauerhaft, ist das Mischpult noch mit einem anderen Gerät gekoppelt und kann nicht mit einem neuen Gerät verbunden werden. Um ein neues Gerät mit dem Mischpult zu verbinden, muss zunächst die Verbindung mit dem gekoppelten Gerät (am Smartphone etc.) getrennt werden!

4.4.2 Die Anzeige „bt“ blinkt

Blinkt die Anzeige „bt“ ist die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät möglich. In den Bluetooth-Einstellungen des zu koppelnden Gerätes wird nun der Gerätename **KT-M802** zu Kopplung angezeigt. Diese Kopplung muss nun am zu koppelnden Gerät ausgeführt werden. Nun kann die Musikwiedergabe über Bluetooth erfolgen.

5 Ausschalten des Soundsystems

Das Ausschalten des Soundsystems erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Inbetriebnahme. Dazu

- die Lautstärkeregler (Kanalregler und Summenregler) in Position ∞ bringen
- die Endstufe ausschalten
- das Mischpult am Netzschalter ausschalten
- das Notebook bzw. den CD-Player ausschalten und
- die Mehrfach-Steckdosenleiste ausschalten.